

Ek

EKSELANS BY ITS

REPARTIDORES


QuiCoax®

RQC 2 · RQC 3 · RQC 4

- ✓ Sistema de conexión QuiCoax
- ✓ 2 / 3 / 4 Salidas
- ✓ Bajas pérdidas de paso
- ✓ Con paso de corriente DC



RQC 3



RQC 4

01



Reduce al mínimo el **tiempo de instalación**

02



Sin necesidad de herramientas

03



Garantiza un **excelente conexionado** y **minimiza el espacio**

04



Elevadísimo **factor de blindaje** CLASE A en toda la banda

05



Elimina el uso de **conectores** y los **costes** asociados

06



QuiCoax, el nuevo **estándar de conexión**

TABLA TÉCNICA

REFERENCIA		RQC 2	RQC 3	RQC 4
Código		141010	141010	141016
Banda de paso	MHz	5-2400	5-2400	5-2400
Salidas	Nº	2	3	4
Pérdidas de paso	dB 860 MHz dB 2300 MHz	3,8 4,9	7 9,5	8,1 10
Desacoplo entre salidas	dB		>20	
Perdidas de retorno	dB 860 MHz dB 2300 MHz		>12 >8	
Paso de corriente	mA		800	